

Ersetzen Sie die Packet Capture SSD im ExtraHop-Sensor

Veröffentlicht: 2025-03-28

In diesem Verfahren wird beschrieben, wie eine Paketerfassungs-SSD in den EDA 6200-, EDA 8200-, EDA 8320-, EDA 9200-, EDA 9200-, EDA 9300-, EDA 10200- und EDA 10300-Appliances durch eine größere SSD ersetzt wird.

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Klicken Sie im Abschnitt Appliance-Einstellungen auf **Festplatten**.
3. Im Abschnitt Paketerfassung neben SSD-unterstützte Paketerfassung, klicken **Konfigurieren**.
4. Klicken Sie **Festplatte entfernen**.
5. Wählen **Schnelles Format** oder **Sicher löschen** und klicken Sie dann **entfernen**.
Nachdem dieser Schritt abgeschlossen ist, können Sie die Festplatte problemlos aus der Appliance entfernen.
6. Entfernen Sie die Frontverkleidung. Drücken und halten Sie die Auslösetaste am linken Ende der Blende und schwenken Sie die Blende leicht nach rechts. Ziehen Sie die Blende vorsichtig nach vorne, bis sie vom USB-Anschluss auf der rechten Seite des Geräts getrennt wird.
7. Entfernen Sie das 120-GB-Laufwerk. Das Laufwerk befindet sich für jede Appliance im folgenden Steckplatz.

Abbildung 1: EDA 6200 - Steckplatz 6



Abbildung 2: EDA 8320 - Steckplatz 8



Abbildung 3: EDA 9200 - Steckplatz 14



Abbildung 4: EDA 9300 - Steckplatz 10



Abbildung 5: EDA 10200 - Steckplatz 14



Abbildung 6: EDA 10300 - Steckplatz 12

8. Stecken Sie das neue 480-GB-Laufwerk in denselben Steckplatz, in dem das vorherige Laufwerk installiert wurde.
9. Kehren Sie zu den Administrationseinstellungen zurück.
10. In der Unbenutzte Festplatten Abschnitt, neben SSD-unterstützte Paketerfassung, klicken **Aktiviere**.

Unused Disks

RAID Info	
Status	Unused
RAID Level	None

Disk / Span	Slot #	Status	Media Type
Disk #14	14	Unconfigured(good), Spun Up	Solid State Device

11. Klicken Sie **OK** um die Paketerfassungsdiskette hinzuzufügen

Überprüfen Sie das Ersatzlaufwerk

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass Sie Pakete erfolgreich auf die neue Paketerfassungsdiskette schreiben können.

1. Klicken Sie im Abschnitt Paketerfassung auf **Globale Paketerfassung**.
2. Geben Sie einen Namen für die PCAP ein, und klicken Sie dann auf **Starten**.
3. Klicken Sie **Stopp**.
4. Kehren Sie zu den Administrationseinstellungen zurück und klicken Sie auf **Paketerfassungen anzeigen und herunterladen**.



Hinweis Gehen Sie auf RevealX-Systemen zur Seite Pakete und bestätigen Sie, dass Pakete in der Pakettabelle erscheinen.

5. Stellen Sie sicher, dass Ihre benannte PCAP in der Paketerfassungsliste erscheint.
6. Klicken Sie auf den Namen der PCAP und laden Sie die Datei auf Ihren Computer herunter.

Der Vorgang zum Austausch des Laufwerks ist abgeschlossen. Sie müssen die 120-GB-Festplatte nicht an ExtraHop Networks zurückgeben.