

Ajouter un domaine de confiance

Publié: 2023-09-19

Certaines détections sont générées lorsqu'un appareil établit une connexion avec un domaine externe. Si vous savez qu'un domaine est légitime, ajoutez-le à la liste des domaines de confiance et les futures détections ciblant l'activité d'un domaine malveillant seront supprimées pour ce domaine.

Pour les détections qui ont un domaine associé, vous pouvez également [ajouter un domaine de confiance directement à partir d'une carte de détection](#).



Note: Si votre système ExtraHop comprend une console et que ce système est configuré pour gérer les paramètres de réglage, ces domaines de confiance s'appliqueront à tous les capteurs connectés.

Network Localities Save

CIDR Blocks

Network localities enable you to specify a range of IP addresses in CIDR notation that is internal or external to your network. If you have a Command appliance, you must configure these settings on the Command appliance and on all connected sensors.

Network ×

1.2.3.4 Internal External

Description

[Add CIDR](#)

Trusted Domains

Add a trusted domain to suppress detections that specifically target activity with potentially-malicious domains.


2 domains Remove All

baddomain.com ×

example.com ×

[Add Domain](#)

This Command appliance manages shared settings for 1 of 2 connected sensors.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône System Settings (Paramètres système) , puis sur **Network Localities (Localités réseau)**.
3. Sous Domaines de confiance, cliquez sur **Ajouter un domaine**.
4. Saisissez un nom de domaine de confiance.

Le nom de domaine doit correspondre exactement au domaine que vous souhaitez supprimer. Les caractères génériques et les expressions rationnelles ne sont pas pris en charge. Pour ajouter plusieurs noms de domaines de confiance, cliquez sur **Ajouter un domaine**. Saisissez un seul nom de domaine par champ.

5. Cliquez sur **Sauvegarder**.