

# Collecter des enregistrements de flux

Publié: 2024-08-08

Vous pouvez collecter et stocker automatiquement tous les enregistrements de flux, qui sont des communications au niveau réseau entre deux appareils via un protocole IP. Si vous activez ce paramètre, mais que vous n'ajoutez aucune adresse IP ni plage de ports, tous les enregistrements de flux détectés sont capturés. La configuration des enregistrements de flux pour la collecte automatique est assez simple et peut être un bon moyen de tester la connectivité à votre espace de stockage des enregistrements.

## Avant de commencer

Vous devez avoir accès à un système ExtraHop avec [Privilèges d'administration du système et des accès](#).

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Disques section, cliquez sur **Enregistrements de flux automatiques**.
3. Sélectionnez le **Activé** case à cocher.
4. Dans le Intervalle de publication dans ce champ, saisissez un nombre compris entre 60 et 21600. Cette valeur détermine la fréquence à laquelle les enregistrements d'un flux actif sont envoyés à l'espace de stockage des enregistrements. La valeur par défaut est de 1800 secondes.
5. Dans le Adresse IP dans le champ, saisissez une seule adresse IP ou une plage d' adresses IP au format IPv4, IPv6 ou CIDR.
6. Cliquez sur le signe plus vert (+) icône.  
Vous pouvez supprimer une entrée en cliquant sur le bouton rouge « Supprimer » (X) icône.
7. Dans le Gammes de ports dans le champ, saisissez un seul port ou une plage de ports, puis cliquez sur le signe vert plus (+) icône.
8. Cliquez **Enregistrer**.  
Les enregistrements de flux qui répondent à vos critères sont désormais automatiquement envoyés vers l'espace de stockage des enregistrements que vous avez configuré. Attendez quelques minutes que les enregistrements soient collectés.
9. Dans le système ExtraHop, cliquez sur **Disques** dans le menu supérieur, puis cliquez sur **Afficher les enregistrements** pour lancer une requête.

Si vous ne voyez aucun enregistrement, patientez quelques minutes et réessayez. Si aucun enregistrement n' apparaît après cinq minutes, vérifiez votre configuration ou contactez [Assistance ExtraHop](#).